

# S.E.T.E.M by 3GP SYSTEM

## REGULATEUR RH1200

Code S.E.T.E.M: 2443000014



### Série RH

Ce régulateur personnalisable est prévu pour les hottes de four à convection installées dans les cuisines professionnelles.

Le RH1200 est totalement autonome.

Lorsque la porte du four s'ouvre, un capteur d'humidité contrôlant l'aspiration de la hotte se déclenche automatiquement.

Il collecte ensuite les données concernant l'humidité environnante et suit en permanence son évolution.

Lorsque le taux d'humidité relative augmente, le variateur ajuste la vitesse du ventilateur pour maintenir un environnement ni trop sec ni trop humide.

Modèle					
RH1200					
Puissance nominale	Courant de fonctionnement	Courant maximum	Fusible de protection	Circuit de contrôle	Self Learning
1200 W	6A.	10 A.	8 A.	MCU	1'
Démarrage en milieu trop sec ou trop humide	Protection contre la surtension	Interrupteur du ventilateur	Interrupteur de la lampe	Déclencheur de surcharge	Fonction SOFT-START
Stand-by	VDR	-	-	-	DYNAMIQUE
Fonction SUR-DEMARRAGE	AUX 1 pour électrovalve gas	AUX 2 connexion lampe au neon	Fonction ALARME MACHINE	Fonction LIMITER	Dimensions
DYNAMIQUE	-	-	X	-	135x75x73

Alimentation 230 V.c.a.	Pré-étalonnage à l'essai 80 V.c.a	Boîte PVC hermétique
Systeme de régulation PARTIALISATION DE PHASE	Circuit de filtrage selon les règles CE	Degré de protection IP55