

**S.E.T.E.M by 3GP SYSTEM**  
**REGULATEUR RCK1200**  
**Code S.E.T.E.M: 2443000009**



**Série RCK**

**Les régulateurs RCK sont les versions améliorées de la gamme RCS.  
 Elle est dotée d'un interrupteur bipolaire permettant de contrôler la lampe intégrée dans  
 les hottes industrielles.**

Modèle					
RCK1200					
Puissance nominale	Courant de fonctionnement	Courant maximum	Fusible de protection	Circuit de contrôle	Réglage de vitesse minimal
1200 W	6 A	10 A	8 A	Ponte R.C.	20% - 60% V
Réglage de vitesse maximal	Protection contre la surtension	Interrupteur du ventilateur	Interrupteur de la lampe	Déclencheur de surcharge	Fonction SOFT-START
100% + 50% V	VDR	BIPOLAIRE	BIPOLAIRE	-	-
Fonction SUR-DEMARRAGE	AUX 1 pour électrovalve gas	AUX 2 connexion lampe au neon	Fonction ALARME MACHINE	Fonction LIMITER	Dimensions
-	X	X	-	-	135x75x73

<b>Alimentation 230 V.c.a.</b>	<b>Pré-étalonnage à l'essai 70 V.c.a</b>	<b>Boîte PVC hermétique</b>
<b>Système de régulation PARTIALISATION DE PHASE</b>	<b>Circuit de filtrage selon les règles CE</b>	<b>Degré de protection IP55</b>