

# S.E.T.E.M by 3GP SYSTEM

## REGULATEUR RCK1800

Code S.E.T.E.M: 2443000010



Série RCK

Les régulateurs RCK sont les versions améliorées de la gamme RCS.  
Elle est dotée d'un interrupteur bipolaire permettant de contrôler la lampe intégrée dans les hottes industrielles.

Modèle					
RCK1800					
Puissance nominale	Courant de fonctionnement	Courant maximum	Fusible de protection	Circuit de contrôle	Réglage de vitesse minimal
1800 W	8 A	13 A	10 A	MCU	20% - 60% V
Réglage de vitesse maximal	Protection contre la surtension	Interrupteur du ventilateur	Interrupteur de la lampe	Déclencheur de surcharge	Fonction SOFT-START
100% + 50% V	VDR	BIPOLAIRE	BIPOLAIRE	-	X
Fonction SUR-DEMARRAGE	AUX 1 pour électrovalve gas	AUX 2 connexion lampe au neon	Fonction ALARME MACHINE	Fonction LIMITER	Dimensions
X	X	X	-	-	170x105x82

Alimentation 230 V.c.a.	Pré-étalonnage à l'essai 70 V.c.a	Boîte PVC hermétique
Système de régulation PARTIALISATION DE PHASE	Circuit de filtrage selon les règles CE	Degré de protection IP55