

S.E.T.E.M by 3GP SYSTEM

REGULATEUR RIV1200 *A75F07*

Code S.E.T.E.M: 2443008032



Série RIV

Ces régulateurs analogiques est doté d'une entrée variable 4-20mA ou 0-10V.

Le RIV1200 permet une régulation continu et proportionnel au signal d'entrée qui peut être soit de 4-20mA ou 0-10V.

Son détecteur automatique s'intègre aussi bien aux commandes des ventilateurs avec télécommande tels que les appareils de climatisation que les systèmes avec un contrôleur logique programmable.

Modèle					
RIV1200					
Puissance nominale	Courant de fonctionnement	Courant maximum	Fusible de protection	Circuit de contrôle	Réglage de vitesse minimal
1200 W	6A.	10 A.	8 A.	MCU	-
Réglage de vitesse maximal	Protection contre la surtension	Interrupteur du ventilateur	Interrupteur de la lampe	Déclencheur de surcharge	Fonction SOFT-START
-	VDR	BIPOLAIRE	-	-	DYNAMIQUE
Fonction SUR-DEMARRAGE	AUX 1 pour électrovalve gas	AUX 2 connexion lampe au neon	Fonction ALARME MACHINE	Fonction LIMITER	Dimensions
X	-	-	X	-	170x105x82

Alimentation 230 V.c.a.	Pré-étalonnage à l'essai 90 V.c.a	Boîte PVC hermétique
Système de régulation PARTIALISATION DE PHASE	Circuit de filtrage selon les règles CE	Degré de protection IP55